

SB 18 L BL (613157840) Akumulatorowa wiertarka udarowa 18V; metaBOX 145

Nr kat. 613157840

EAN 4061792245969



Zdjęcie zastępcze



- Najmniejsza wiertarka udarowa Metabo 18 V z mocnym silnikiem bezszczotkowym do wszystkich typowych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem
- Funkcja uderzenia do wiercenia w murze
- Wyjątkowo lekka wiertarka udarowa o krótkiej konstrukcji zapewniającej wygodną obsługę nawet w przypadku prac ponad głową lub na ograniczonej przestrzeni
- Solidna i trwała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyższą efektywność i długi czas działania akumulatora
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem
- Zintegrowane światło robocze LED z funkcją opóźnionego wyłączenia zapewnia optymalne rozjaśnienie obszaru roboczego
- Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
- Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem transportu i przechowywania
- Wiele marek, jeden system akumulatorowy: ten produkt można łączyć z wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dane techniczne

Parametry

Napięcie akumulatora	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	28 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	65 Nm
Regulowany moment obrotowy	0.5 - 9 Nm
Ø wiertła do muru	13 mm
Średnica wiercenia w stali	13 mm
Ø wiertła do drewna miękkiego	40 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Maksymalna liczba uderzeń	25500 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1.5 - 13 mm
Ciężar bez akumulatora	0.9 kg

Wibracje

Klasa L	1 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²
Wiercenie uderowe w betonie	16.5 m/s ²
Współczynnik niepewności pomiarowej K	1.5 m/s ²

Emisja hałasu

Współczynnik niepewności pomiarowej K	5 dB(A)
---------------------------------------	---------

Zakres dostawy

Szybkomocujący uchwyt wiertarski
Zaczep do paska i magazynek na bity
metaBOX 145
bez akumulatora, bez ładowarki